Инструкция по настройке контрольно-кассовой техники(ККТ) в системе телеметрии Метрёшка.

Оглавление

Введение	2
Настройка АТОЛ Онлайн	3
Настройка Orange Data	5
Настройка торгового аппарата	7

Введение

Согласно 54-ФЗ, торговля предполагает обязательную передачу фискальных данных в ФНС, а так же предоставление кассового чека покупателю. Система телеметрии Метрёшка предоставляет такую возможность.

На текущий момент Метрёшка интегрирована с 2 сервисами облачной фискализации: «АТОЛ Онлайн» и «Orange Data». В данной инструкции предоставлено описание настройки кассового оборудования в системе телеметрии.

Настройка АТОЛ Онлайн

Первоначально необходимо создать и настроить кассу в личном кабинете ATOЛ Онлайн. Памятка по регистрации и активации KKT: <u>https://atol.online/upload/iblock/83b/0s367ftz1ydlc8cf1v55vljqt3cr16t2/</u> <u>Atol_Pamyatka_APRIL_22.pdf</u>.

По завершении настройки ККТ, можно переходить к интеграции кассы в систему телеметрии Метрёшка. Меню создания ККТ располагается во вкладке «Настройки».

Метрёшка	Обзор	Огчеты	Настройки -	События	Прочее 🗸	
Состояние	сети		Ингредиенты Рецептура Группы ТА			Продажи
Торговые	автоматы 11	2	Уведомления ККТ			30 шт.
Вода	11		Операторы Клиент			20 шт.

После перехода в меню «ККТ» нажмите кнопку «Добавить». Указать тип «АТОЛ Онлайн», ввести ИНН и выбрать организацию, указать адрес ККТ.

Тип	АТОЛ Онлайн 🗸
инн	× ИП Денис + ИНН: 16 ×
Адрес	адрес
	Получить ККТ
Необхол	димо указывать максимально точную информацию.

После заполнения нажать «Получить ККТ», отобразятся все кассы, зарегистрированные в личном кабинете АТОЛ Онлайн.

	Тип	АТОЛ ОНЛА	айн			~
	инн	× NU	Денис А	ч ИНН: 16	B 6	×
Ą	дрес	адрес				
		Получить К	кт			
	Назва	ние		ФФД		
~	https	://myshop.ru		1.05	~	
	Назва	ние		ФФД		
~	test_	.ffd_1.2		1.05	~	
	Необходи	имо указывать м	аксимально точну	ую информацию.		

Далее необходимо выбрать кассы, которые вы хотите добавить, указать версию ФФД, и нажать «Добавить». Дальнейшая настройка представлена в «Настройка торгового аппарата».

Настройка Orange Data

Первоначально необходимо создать и настроить кассу в личном кабинете Orange Data. Инструкции по регистрации, создании и настройке ККТ в Orange Data: <u>https://orangedata.ru/support/registratsiya-v-lichnom-kabinete/registratsiya-v-</u> <u>sisteme</u>.

По завершении настройки ККТ, можно переходить к интеграции кассы в систему телеметрии Метрёшка. Меню создания ККТ располагается во вкладке «Настройки».



После перехода в меню «ККТ» нажмите кнопку «Добавить». Указать тип «Orange Data», ввести название, ИНН и выбрать организацию, указать адрес ККТ и выбрать версию ФФД.

Новая ККТ		×
Тип	Orange Data	~
Название	Название ККТ	
ИНН	Х ИП Денис вич ИНН: 16 36	×
Адрес	адрес	
ФФД	1.05	~
Необход	имо указывать максимально точную информацию.	0
	Добавить Отме	ена

Необходимо нажать «Добавить». Дальнейшая настройка представлена в «Настройка торгового аппарата».

Настройка торгового аппарата

Для использования созданной ККТ, необходимо добавить ее в аппарат. Для этого нужно перейти к меню торгового аппарата и перейти в его настройки (чтобы перейти в меню торгового аппарата, необходимо нажать на аппарат в главном меню личного кабинета Метрёшка).

Метрёшка	Обзор	Отчеты	- Настройки -	События	Прочее 🗸			Test tech	2 nical-user3@metreshka.	Баланс .ru доступ:	: 48 293 р. 999 д. Выход
№5576, 1 адрес	.01591 ()			Групг	а: Основн	ные		Статус: 믿	Сигнал: """""
1	4.04.2023	•	20.04.2023								
Общее	Продажи	Чеки	Транзакции	Инкассации	Ингредиенты	События	Ошибки	Отчет Терм	иинал Настройки		
Основные							Ин	тервалы			
	Название	1	01591					Продажа	50		часов
	Номер	1						Визит	96		часов
Mec	то установки	a a	дрес					Загрузка	96		часов
Адр	ес установки	a a	дрес					Инкассация	168		часов
	Описание	e 1	01591					Интервалы "Продажа которое Метрёшка ог	а", "Визит", "Загрузка", "И повестит, что соответству	нкассация" за ющего событі	дают время, через ия не произошло.
ч	lacoвой поя		Иосква (GMT+3)			~	Pad	ссписание снятия о	тчетов:		Редактировать
	ККТ	r H	Че подключен			~	Pad	списание не задано	0		
	ОФД	I I	Терывй ОФД			~	Учи	итывать сдачу:			Редактировать
	СНС)	/прощённая доход			~			Нет данных	K	
	Группа	a (Основные			~					
	Модель	. !	ИDB, Подмена проток	ола MDB, Стандар	т	~	Ha	стройки модема			Настройки модема
	Рецептура	a 🛛	/никум неро, копия			~					
	Загрузка	a [Толная			~	На	строики Цены инии цен 1	Линии цен 2 Л	инии цен 3	
		Сохра	нить Отмена								

Необходимо выбрать ранее настроенную кассу в пункте «ККТ» и выбрать систему налогообложения в пункте «СНО».

ККТ	Не подключен	~
ОФД	Перывй ОФД	~
СНО	Упрощённая доход	~

Так же, для работы нужно поставить галочки «Онлайн-продажа» и «Передавать в ККТ»



Не забывайте сохранить настройки перед выходом.